



Cavi HDMI2.1 GEN3/C 8K|4K@120p e HDMI2.0b 4K in FIBRA OTTICA HIEND

Prodotti importati e distribuiti ufficialmente in Italia da

Plasmapan Italia

plasma
pan

<http://ruiipro.it> Via L. Lotto n.16 60127 Ancona P.IVA 02050440425 TEL 071895301

RUIPRO & SKY Q LA PROCEDURA DI AVVIO

Istruzioni per il collegamento del cavo RUIPRO con SKY Q

Il cavo RUIPRO è un cavo **ATTIVO** e come tale è visto dal decoder SKY Q come un vero e proprio componente della catena video e per questo il decoder deve attraversare la seguente procedura di "apprendimento" :

1] settare la risoluzione di uscita SKY Q su 1080i HD **usando il vecchio cavo HDMI in metallo** e Salvare (Come settare la risoluzione di uscita : premere il tasto *cassetta* del telecomando SKY Q – andare su Impostazioni – premere il tasto freccia destra – andare su Configura - premere il tasto freccia destra – andare su Audio e Video - premere il tasto freccia destra – settare la Risoluzione video)

2] spegnere il decoder e spegnere il TV/Proiettore

3] staccare il cavetto di alimentazione dietro al decoder

4] togliere il vecchio cavo HDMI in metallo e connettere il cavo RUIPRO prestando attenzione che il connettore SOURCE sia connesso allo SKY Q ed il connettore DISPLAY al TV/Proiettore

5] accendere il TV/Proiettore e posizionarsi sul giusto ingresso a cui è connesso il RUIPRO

6] attaccare il cavetto di alimentazione allo SKY Q e lasciare che la procedura di avvio vada avanti (vedrete le classiche schermate iniziali sul TV/Proiettore)

segue

7] a schermata nera premere il tasto *casetta* sul telecomando SKY Q ed il sistema partirà (il decoder avrà così memorizzato il cavo RUIPRO nella propria memoria EEPROM)

8] settare il decoder alla risoluzione di uscita 1080p HD e salvare, quindi portarlo a 2160p 4K ed infine 2160P 4K HDR. Selezionare sempre il formato 8bit in quanto le trasmissioni SKY sono ad 8bit e vi è meno elaborazione del segnale da parte del decoder rispetto al formato 10bit (quindi più qualità video)

9] Fine procedura. D'ora in poi il cavo RUIPRO sarà ogni volta automaticamente riconosciuto. Cambiando cavo e tornando a RUIPRO sarà necessario ripetere questa procedura partendo dal Punto 1


Scrivere a info@plasmapan-cinema25.com per ulteriori informazioni.

Cordialmente,
Gianluca Vignini
Titolare Plasmapan Italia

Informazioni tecnico/commerciali ed ordini

TEL 071895301 - 3351448229

Email : info@plasmapan.org WEB : <http://ruiipro-store.it>

Plasmapan Italia  Via L. Lotto, 16 60124 Ancona P.IVA 02050440425 TEL 3351448229



RUIPRO & SKY Q

